

Datenblatt: 40600.RC.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 40600.RC.QX.54.A.61

E-NR: 348 371 100

EAN: 7613175471693

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 76 mm

Gerätehöhe: 76 mm

Gerätetiefe: 57 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

Datenblatt: 40600.RC.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 weiss - 90 x 90 m...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BAE
 - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 376 790
 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv -
 SNAPF...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrun...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)