

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 40600.RC.QX.54.A.61.14

E-NR: 348 551 100

EAN: 7613175471709

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
 Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für
 Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
 elektronischen Transformator - Nicht geeignet für
 konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit
 einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W
 ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm -
 QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 76 mm

Gerätehöhe: 76 mm

Gerätetiefe: 57 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung...

Datenblatt: 40600.RC.QX.54.A.61.14


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrun...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und	40600.RC.BAE.14 348 556 790
Niedervolthalogenlampen - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapa...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.61
 Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 100
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)