

## Bajonett Befestigungssystem Drehdimmer Phasenanschnitt



**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**



**Feller-NR:** 40600.RL.BSM



**E-NR:** 548 263 790

**EAN:** 7611386232126



Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED -  
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle  
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische  
Transformatoren - Mit Schaltkontakt für  
Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA  
induktiv - Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 -  
77 x 77 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	77 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	77 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V	906-40600.RL.1-10V 377 419 000
 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6 249 999 960

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE	40600.RL.BSE 548 266 790
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000