

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.60

E-NR: 648 262 950

EAN: 7611386240053

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 74 mm

Gerätehöhe: 74 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.60
378 340 950



Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Datenblatt: 40600.RL.FX.54.60


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.60
 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60
 283 905 950

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE
 - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790
 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950
 F - schwarz



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60
 283 905 950