

EDIZIOdue colore

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita Illuminato

**colore:**☐ bianco**Esecuzione:**☐ F☐ FMI☐ FX.54**Feller-NR:** 40600.RL.FX.54.61.14**E-NR:** 648 262 600**EAN:** 7611386240565

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa tensione -
Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i
trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile -
Con contatto di commutazione per circuito d'inversione -
40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Con LED
bianco 1,0 mA - Altezza 66 mm - FX.54 - bianco - IP20 -
74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm**altezza dell'apparecchio:** 74 mm**profondità dell'apparecchio:** 29 mm**tipo di carico:** carico induttivo**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori illuminato - Senza telaio di copertura -
F - bianco

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Porta fusibile, con fusibile - Per variatore rotativo
40600.RL e 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.61.14



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 40600.RL.BSE.14
Illuminato - Con LED bianco 1,0 mA - 230 V 548 266 700
AC, 50 Hz - Per lampade ad incand...

Scheda dati: 40600.RL.FX.54.61.14



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco