

**Fiche technique: 40600.RL.GMI.A.61**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Variateur rotatif par commande de phase

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 40600.RL.GMI.A.61

**E-NR:** 348 390 000

**EAN:** 7613175511900

EDIZIO.liv - Variateur rotatif par commande de phase -  
 Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes  
 à incandescence et lampes halogènes BT - Pour  
 transformateurs conventionnels - Ne convient pas pour  
 transformateurs électroniques - Luminosité minimale  
 réglable - Avec contact de commutation pour contact  
 inverseur - 40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif -  
 Système de fixation SNAPPFIX® - Profondeur 37 mm -  
 GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**sans halogène:** Oui

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**largeur d'appareil:** 96 mm

**hauteur d'appareil:** 96 mm

**profondeur d'appareil:** 37 mm

**type de charge:** charge inductive

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**entrée de poste secondaire:** Non

**résistance aux chocs:** -

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Porte-fusible avec fusible - Pour variateur rotatif 906-40600.RL.1-10V  
 40600.RL et 40600.1-10V 377 419 000

 EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour 920-40000.G.A.61  
 variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - 388 162 000  
 Sans cadre de recouvrement - blanc

Décomposition:

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|--|---|-----------------------------------|
|  | Variateur rotatif par commande de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - 40-600 W ohmique, 40-... | 40600.RL.BAM<br>348 393 790       |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Avec cadre de recouvrement - Pour variateurs non lumineux - blanc             | 920-40000.GMI.A.61<br>388 164 000 |