

Datenblatt: 40600.RL.Q.A.61

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

schwarz	weiss	
Bauart:		
O QMI.A	Q.A	QX.54.A

**Feller-NR:** 40600.RL.Q.A.61 **E-NR:** 348 396 100 **EAN:** 7613175470344

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - Q.A (53) weiss - IP20

Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): **IP20** Gerätebreite: 58 mm Gerätehöhe: 58 mm Gerätetiefe: 46 mm induktive Last Lastart: Kunststoff Werkstoff: Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Nebenstelleneingang: Nein Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A. STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...



Datenblatt: 40600.RL.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -388 162 100 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

EDIZIO.liv

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 249 999 960

Feller-Nr / E-NR

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BAE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -348 396 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -

SNAPFI...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -388 162 100

Bohrun...