

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☐ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A



Feller-NR: 40600.RL.Q.A.61

E-NR: 348 396 100

EAN: 7613175470344

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale:

Duroplast

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

58 mm

altezza dell'apparecchio:

58 mm

profondità dell'apparecchio:

46 mm

tipo di carico:

carico induttivo

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...

2911.QMI.A.61
334 070 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...

920-40000.QMI.A.61
388 164 100

Scheda dati: 40600.RL.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 162 100
illuminato - Senza placca di copertura - Dis...



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita -	40600.RL.BAE
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad	348 396 790
incandescenza e lampade alogene a bassa	
tension...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 162 100
illuminato - Senza placca di copertura - Dis...