

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita  
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



**Feller-NR:** 40600.RL.QMI.A.61

**E-NR:** 348 390 100

**EAN:** 7613175471822

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 40-600 W ohmico, 40-600 VA induttivo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Si

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 90 mm

**altezza dell'apparecchio:** 90 mm

**profondità dell'apparecchio:** 46 mm

**tipo di carico:** carico induttivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio	2911.QMI.A.61
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio	334 070 100
SNAPFIX® - bianco -...	
STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.61 388 164 100

**Scheda dati: 40600.RL.QMI.A.61**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61  
Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv 933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tension...	40600.RL.BAM 348 393 790
STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.61 388 164 100

