

Scheda dati: 40600.RL.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C

colore:



© nero bianco **Esecuzione:** © QMI.A C Q.A © QX.54.A


Feller-NR: 40600.RL.QMI.A.61

E-NR: 348 390 100 EAN: 7613175471822

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori convenzionali - Non utilizzare con i trasformatori elettronici - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione -Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:	incastrato
composizione: elemento base con piastr	a di copertura piena
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	90 mm
altezza dell'apparecchio:	90 mm
profondità dell'apparecchio:	46 mm
tipo di carico:	carico induttivo
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	_

Accessorio:



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissagio

2911.QMI.A.61 334 070 100

Feller-Nr / E-NR

SNAPFIX® - bianco -...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -920-40000.QMI.A.61 Per variatore rotativo - Per variatori non

illuminato - Con placca di copertura - Disco...

388 164 100



Scheda dati: 40600.RL.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61 Per variatore rotativo - Per variatori non 388 162 100 illuminato - Senza placca di copertura - Dis...



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6 con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960 EDIZIO.liv

Scomposizione:

Name / Kategorie

tension...

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita - 40600.RL.BAM 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 348 393 790 incandescenza e lampade alogene a bassa

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.QMI.A.61 Per variatore rotativo - Per variatori non 388 164 100 illuminato - Con placca di copertura - Disco...

