

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 40600.RL.QX.54.A.61

E-NR: 348 391 100

EAN: 7613175471860

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
 Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 76 mm

Gerätehöhe: 76 mm

Gerätetiefe: 57 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -	920-40000.Q.A.61
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung...	388 162 100

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BAE
 - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 396 790
 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -
 SNAPFI...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrun...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)