

Scheda dati: 40600.RLC.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 40600.RLC.QMI.A.61

E-NR: 348 380 100

EAN: 7613175470269

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 90 mm

altezza dell'apparecchio: 90 mm

profondità dell'apparecchio: 46 mm

tipo di carico: universale



materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...	334 070 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con piastra di copertura - Disco...	920-40000.QMI.A.61 388 164 100

Scheda dati: 40600.RLC.QMI.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.61
 Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis... 388 162 100



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv 933-DS.D.8.X.6 249 999 960

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore ...	40600.RLC.BAM 348 383 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco... 920-40000.QMI.A.61 388 164 100