


Scheda dati: 4251.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Termostato Con interruttore per servo-azionamenti



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54




Feller-NR: 4251.FX.54.60

E-NR: 439 012 950





EAN: 7611386556529

Termostato - Con interruttore per servo-azionamenti -
 230 V AC, 50 Hz - Corrente nominale 10 A (corrente
 reattiva 4 A) - Differenza temperatura di commutazione
 circa 0,5 K - Abbassamento di temperatura circa 3 K -
 Con morsetti a innesto - Altezza 59 mm - FX.54 - nero -
 IP20 - 88 x 88 mm

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per termostato - Con interruttore per servo-azionamenti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-4251.F.60 378 889 950
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero	985.FX.54.60 283 901 950
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950

Scheda dati: 4251.FX.54.60
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Termostato - Con interruttore per servo-azionamenti - 230 V AC, 50 Hz - BSE - incolore	4251.BSE 439 913 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
	Set di copertura - Per termostato - Con interruttore per servo-azionamenti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-4251.F.60 378 889 950