

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 4401-B.QX.54.A.SL.61

E-NR: 329 021 100

EAN: 7613175523439

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einfach - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -	915-4400.QMI.SL.61
Ohne Symbol	378 275 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem	4400-B.BAE.L 329 026 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 1fach Taster - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 5...	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901.QX.54.A.61 283 200 100