

## STANDARDdue

### STANDARDdue KNX-Taster RGB



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 4401-B.QX.54.SL.61

**E-NR:** 313 011 100

**EAN:** 7613175265964

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC  
 SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche  
 Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -  
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53  
 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -  
 Einfach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76  
 x 76 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	1
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -	915-4400.QMI.SL.61
Ohne Symbol	378 275 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	4400-B.BSE.L 313 076 710
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - weiss	901.QX.54.61 283 011 100