

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-Taster RGB



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 4402-B.QX.54.SL.61

E-NR: 313 021 100

EAN: 7613175266060

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC
 SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche
 Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53
 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -
 Zweifach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - weiss - IP20 -
 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
<input type="checkbox"/> Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -	915-4400.QMI.SL.61
<input type="checkbox"/> Ohne Symbol	378 275 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	4400-B.BSE.L 313 076 710
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - weiss	901.QX.54.61 283 011 100