

## NEVO KNX-Taster RGB



### Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

### Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 4404-B.N.CO.Q.SL.60

**E-NR:** 323 123 050

**EAN:** 7613175023137

KNX-Taster RGB - Vierfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Einbautiefe 22 mm - N.CO.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

<b>Montageart:</b>	sonstige
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

921-4400.N.Q.60

377 013 050



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	4400-B.BSM.L 313 073 710
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53...	920-4404.Q.A.SL.60 388 544 150