

## NEVO KNX-Taster RGB



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 4404-B.N.CO.Q.SL.61

**E-NR:** 323 123 000

**EAN:** 7613175023144

KNX-Taster RGB - Vierfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Einbautiefe 22 mm - N.CO.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz     |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 4           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 4           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP55        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

921-4400.N.Q.61  
377 013 000

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben  
und Dichtung - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

921-4400.N.Q.61  
377 013 000



STANDARDdue - KNX-Taster RGB -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit  
Temperaturfühler

4404-B.QM.SL.61  
313 043 100