

## STANDARDdue

### STANDARDdue KNX-Taster RGB




**Farbe:**

 schwarz

 weiss

**Bauart:**



**Feller-NR:** 4404-B.QM.SL.61


**E-NR:** 313 043 100

**EAN:** 7613175266190

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC  
SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche  
Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -  
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53  
mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -  
Vierfach - Einbautiefe 31 mm - QM - weiss - IP20 - 77 x  
77 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - weiss	920-4404.QMI.SL.61 378 304 100
	Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-4404.Q.SL.61 378 304 200
	Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - 90 x 90 mm - weiss	2911.QMI.61 374 011 100

■ Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - 915-4400.QMI.SL.61  
Ohne Symbol 378 275 100

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V	4400-B.BSM.L
DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler	313 073 710



Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 4fach 920-4404.Q.SL.61  
Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte 378 304 200  
- Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
weiss