

## STANDARDdue

### STANDARDdue KNX-Taster RGB



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 4404-B.QMI.SL.61

**E-NR:** 313 040 100

**EAN:** 7613175266176

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC  
SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche  
Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW -  
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53  
mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler -  
Vierfach - Einbautiefe 31 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x  
90 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -	915-4400.QMI.SL.61
Ohne Symbol	378 275 100

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V  
DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler

**Feller-Nr / E-NR**

4400-B.BSM.L  
313 073 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset  
komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne  
Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe  
53...

920-4404.QMI.A.SL.61  
388 545 100