

Datenblatt: 4404-B.QX.54.SL.60

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-Taster RGB



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

QX.54

Feller-NR: 4404-B.QX.54.SL.60

E-NR: 313 041 150 **EAN**: 7613175266220

STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler - Vierfach - Anbauhöhe 57 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

••	
Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -

Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150

915-4400.QMI.SL.60

378 275 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53...

920-4404.QMI.A.SL.60

388 545 150



Datenblatt: 4404-B.QX.54.SL.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe

920-4404.Q.A.SL.60 388 544 150

Zerlegung:

Name / Kategorie

0

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler

4400-B.BSE.L 313 076 710



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz 901.QX.54.60 283 011 150