

Scheda dati: 44180.KNX.FX.39.35

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento KNX piriros 180



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.35

E-NR: 207 838 010

EAN: 7611386901855

Rilevatore di movimento KNX piriros 180 - 24 V DC -
 Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Angolo
 di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m,
 campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 55 mm
 - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Morsetto di
 collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² - Angolo di
 rilevamento 180° - Rivelatore di movimento KNX

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
numero di canali:	2
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
materiale:	materiale sintetico
diametro del campo di rilevamento al suc	0 m
codice RAL (simile):	9001

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Kit di riduzione per rivelatore di movimento piriros
 180

44180.SET
 535 296 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema

985.FX.39.35
 283 900 010

Scheda dati: 44180.KNX.FX.39.35


Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
pirios 180 - Senza telaio di copertura - F -
crema

920-44180.F.35
378 654 010

Scomposizione:


Name / Kategorie
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

Feller-Nr / E-NR
912.FX.39
283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - crema

901.FX.39.35
283 904 010



Rilevatore di movimento KNX pirios 180 - 24 V
DC - Angolo di rilevamento 180/90° - Morsetto
di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² -...

44180.KNX.F.35
303 638 010