


EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento KNX pirios 180




colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.57

E-NR: 207 838 890

EAN: 7611386440415

Rilevatore di movimento KNX pirios 180 - 24 V DC - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 55 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - Morsetto di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² - Angolo di rilevamento 180° - Rivelatore di movimento KNX

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
numero di canali:	2
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
materiale:	materiale sintetico
diametro del campo di rilevamento al suc	0 m
codice RAL (simile):	8028

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180

44180.SET
535 296 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee

985.FX.39.57
283 900 890

Scheda dati: 44180.KNX.FX.39.57


Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - coffee

901.FX.39.57
283 904 890



Set di copertura - Per rivelatore di movimento
pirios 180 - Senza telaio di copertura - F -
coffee

920-44180.F.57
378 654 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39
283 914 000



Rilevatore di movimento KNX pirios 180 - 24 V
DC - Angolo di rilevamento 180/90° - Morsetto
di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² -...

44180.KNX.F.57
303 638 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - coffee

901.FX.39.57
283 904 890