

EDIZIOdue colore

KNX-Bewegungsmelder pirois 180



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.60

E-NR: 207 838 950

EAN: 7611386901909

KNX-Bewegungsmelder pirois 180 - 24 V DC -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm
 - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm -
 KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -
 Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	9005

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirois 180

44180.SET

535 296 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz

985.FX.39.60

283 900 950

Datenblatt: 44180.KNX.FX.39.60


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
 schwarz 283 904 950



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.60
 Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz 378 654 950

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm ² - KNX Bewegungsmelder ...	44180.KNX.F.60 303 638 950
--	-------------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - schwarz	901.FX.39.60 283 904 950
--	-----------------------------