

EDIZIOdue colore

KNX-Bewegungsmelder pirois 180



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.65

E-NR: 207 838 030

EAN: 7611386901923

KNX-Bewegungsmelder pirois 180 - 24 V DC -
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm
 - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm -
 KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -
 Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	7047

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirois 180

44180.SET
535 296 000

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau

985.FX.39.65
283 900 030

Datenblatt: 44180.KNX.FX.39.65


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65
hellgrau 283 904 030



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.65
Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 654 030

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - Erfassungswinkel 180/90° - KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm ² - KNX Bewegungsmelder ...	44180.KNX.F.65 303 638 030
--	-------------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau	901.FX.39.65 283 904 030
---	-----------------------------