

EDIZIOdue colore

Détecteur de mouvement KNX pirios 180


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.65

E-NR: 207 838 030

EAN: 7611386901923

Détecteur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V DC - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm - Borne de raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm² - Angle de détection 180° - DéTECTEURS de mouvement KNX

mode de montage:

apparent

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 2

qualité du matériau: matière thermoplastique

portée max. frontale: 12 m

portée max. latérale: 8 m

percée pour animaux: Non

angle de détection horizontal: 90 - 180 °

durée d'enclenchement min.: 10 s

durée d'enclenchement max.: 40 min

matériau: matière synthétique

diamètre du champ de détection au s: 0 m

numéro RAL (similaire): 7047

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Set de réduction pour détecteur de mouvement
 pirios 180

44180.SET

535 296 000


 Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.65
 Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair 283 900 030

Fiche technique: 44180.KNX.FX.39.65

Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
- gris clair 283 904 030



Set de recouvrement - Pour détecteur de
mouvement pirios 180 - Sans cadre de
recouvrement - F - gris clair 920-44180.F.65
378 654 030

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
- gris clair 283 904 030



Détecteur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V 44180.KNX.F.65
DC - Angle de détection 180/90° - Borne de 303 638 030
raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm² -
Déetecte...