

Fiche technique: 44180.KNX.FX.39.65

## EDIZIOdue colore

### Détecteur de mouvement KNX pirios 180


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39


**Feller-NR:** 44180.KNX.FX.39.65

**E-NR:** 207 838 030

**EAN:** 7611386901923

Détecteur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V DC -  
 Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Angle  
 de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m,  
 champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 55 mm -  
 FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm - Borne de  
 raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm<sup>2</sup> - Angle de  
 détection 180° - Détecteurs de mouvement KNX

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>nombre de canaux:</b>	2
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	10 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	40 min
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>diamètre du champ de détection au s:</b>	0 m
<b>numéro RAL (similaire):</b>	7047

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Set de réduction pour détecteur de mouvement  
 pirios 180

 44180.SET  
 535 296 000

 Capot avec plaque de base pour appareils FX -  
 Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair

 985.FX.39.65  
 283 900 030

**Fiche technique: 44180.KNX.FX.39.65**


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65  
 - gris clair 283 904 030



Set de recouvrement - Pour détecteur de  
 mouvement pirios 180 - Sans cadre de  
 recouvrement - F - gris clair 920-44180.F.65  
 378 654 030

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Détecteur de mouvement KNX pirios 180 - 24 V 44180.KNX.F.65  
 DC - Angle de détection 180/90° - Borne de  
 raccordement bus KNX 0,6 à 0,8 mm<sup>2</sup> -  
 Détecte... 303 638 030



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65  
 - gris clair 283 904 030