

7047

Datenblatt: 44180.KNX.FX.39.65

EDIZIOdue colore

KNX-Bewegungsmelder pirios 180





Feller-NR: 44180.KNX.FX.39.65

E-NR: 207 838 030 **EAN:** 7611386901923

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -

KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -

Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,

Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm

- FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm -

KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -

Erfassungswinkel 180° - KNX Bewegungsmelder

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	od 0 m

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 44180.SET

535 296 000

985.FX.39.65

283 900 030

RAL-Nummer (ähnlich):

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Datenblatt: 44180.KNX.FX.39.65



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65 hellgrau 283 904 030



Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.65 Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau 378 654 030

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.39 Feller-Nr / E-NR 912.FX.39 283 914 000

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC - 44180.KNX.F.65 Erfassungswinkel 180/90° - 303 638 030

KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² -

KNX Bewegungsmelder ...

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau

901.FX.39.65 283 904 030