

Datenblatt: 44180.R.FX.39.67

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal





Feller-NR: 44180.R.FX.39.67 E-NR: 535 060 040 7611386408507

EAN:

Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 180/90° -Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (einfacher Verbund) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	oden: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 44180.R.FX.39.67

_			••	
71	ıbe	ıh	ヘr	
~ `	ıvc	7 I I'	v.	

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 44180.SET 535 296 000

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.39.67

Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau 283 900 040

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -901.FX.39.67 dunkelgrau 283 904 040

Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.67 Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 378 654 040

Zerlegung:

FX.39

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 914 000

Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal 44180.R.F.67 - F - dunkelgrau 535 263 040

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -901.FX.39.67 283 904 040 dunkelgrau