

Datenblatt: 44180.SLA.FX.39.57

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle





Feller-NR: 44180.SLA.FX.39.57

E-NR: 535 070 890 **EAN:** 7611386446066

Bewegungsmelder pirios 180 SLA -

- LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz - Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 55 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster (Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK...) / Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbo	den: 0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20



Datenblatt: 44180.SLA.FX.39.57

_			••	
71	ıbe	ıh	ヘr	
~ `	ıvc	7 I I'	v.	

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 44180.SET 535 296 000

333 233 3

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.57 Für 1 Apparat - FX.39 - coffee 283 900 890

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890

Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.57 Ohne Abdeckrahmen - F - coffee 378 654 890

Zerlegung:

FX.39

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57 coffee 283 904 890

Bewegungsmelder pirios 180 SLA - 44180.SLA.F.57

Bereichserweiterung - Nebenstelle - F - coffee 535 273 890