

EDIZIOdue colore

Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 44180.SLA.FX.39.57





E-NR: 535 070 890

EAN: 7611386446066




Bewegungsmelder pirios 180 SLA -
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
m - Anbauhöhe 55 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74
mm - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient
der Erweiterung des Bewegungs- und
Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und
Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster
(Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) /
Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere
Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus
mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last
- LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	0 s
Max. Einschaltdauer:	0 min
Ansprechelligkeit einstellbar:	Nein
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	0 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirois 180	44180.SET 535 296 000
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
	Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirois 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee	920-44180.F.57 378 654 890

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Bewegungsmelder pirois 180 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - F - coffee	44180.SLA.F.57 535 273 890
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890