

## EDIZIOdue colore

### Bewegungsmelder pirios 180 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 44180.SLA.FX.39.67





**E-NR:** 535 070 040

**EAN:** 7611386998855




Bewegungsmelder pirios 180 SLA -  
Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
funktioniert nur in Verbindung mit einer pirios  
Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 180/90°  
- Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12  
m - Anbauhöhe 55 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74  
x 74 mm - Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle  
dient der Erweiterung des Bewegungs- und  
Erfassungsbereichs - Tastereingang zum Ein- und  
Ausschalten (Ökoschaltung) mittels externem Taster  
(Schliesser) - Beleuchtete Taster (7563ARK..) /  
Nebenstellen-Eingang für Bereichserweiterung (weitere  
Nebenstellen) - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus  
mit LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last  
- LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Bewegungsmelder
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Unterkriechschutz:</b>	Nein
<b>Treppenlichtautomatik:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Max. Reichweite frontal:</b>	12 m
<b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>	8 m
<b>Tierschneise:</b>	Nein
<b>Erfassungswinkel horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>Min. Einschaltdauer:</b>	0 s
<b>Max. Einschaltdauer:</b>	0 min
<b>Ansprechelligkeit einstellbar:</b>	Nein
<b>Optimale Montagehöhe:</b>	1.1 m
<b>Max. Schaltleistung:</b>	0 W
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>	Ja
<b>Ansprechelligkeit:</b>	10 - 2000 lx
<b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b>	0 m
<b>Konstantlichtregelung:</b>	Nein
<b>Vernetzbar:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau	985.FX.39.67 283 900 040
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - dunkelgrau	901.FX.39.67 283 904 040
	Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	920-44180.F.67 378 654 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - dunkelgrau	901.FX.39.67 283 904 040
	Bewegungsmelder pirios 180 SLA - Bereichserweiterung - Nebenstelle - F - dunkelgrau	44180.SLA.F.67 535 273 040