**Datenblatt: 4472-B.Q.A.SL.60**

# STANDARDdue (SNAPFIX)

## STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:**

schwarz weiss

**Bauart:**

Wert nicht verfügbar QMI.A QX.54.A

| | |
|---|---|
| **Feller-NR:** | 4472-B.Q.A.SL.60 |
| **E-NR:** | 329 046 150 |
| **EAN:** | 7613175527185 |

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-RTH-Taster RGB - Zweifach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 30 mm - Q.A (60) - schwarz - IP20

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Unterputz |
| **Mit Display:** | Ja |
| **Mit Infrarot-Sensor:** | Nein |
| **Mit Raumthermostat:** | Ja |
| **Werkstoffgüte:** | Thermoplast |
| **Anzahl der Betätigungspunkte** | 2 |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Anzahl der Tasten:** | 2 |
| **Mit Beschriftungsfeld:** | Ja |
| **Schutzart (IP):** | IP20 |
| **Mit LED-Anzeige:** | Ja |

**Zubehör:**

| | **Name / Kategorie** | **Feller-Nr / E-NR** |
|---|---|---|
| ■ | Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - Ohne Symbol | 915-4400.QMI.SL.60<br>378 275 150 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 4472-B.Q.A.SL.60

**Zerlegung:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach - SNAPFIX® Befestigungssystem | 4472-B.BAE.L<br>329 046 790 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontschei... | 920-4472.Q.A.SL.60<br>388 546 150 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch