

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Wert nicht verfügbar

QMI.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 4472-B.Q.A.SL.61

**E-NR:** 329 046 100

**EAN:** 7613175527192

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-RTH-Taster RGB - Zweifach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 30 mm - Q.A (60) - weiss - IP20

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -	915-4400.QMI.SL.61
Ohne Symbol	378 275 100

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach - SNAPFIX® Befestigungssystem	4472-B.BAE.L 329 046 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontschei...	920-4472.Q.A.SL.61 388 546 100