

## STANDARDdue

### STANDARDdue KNX-RTH-Taster RGB



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 4472-B.Q.SL.60

**E-NR:** 313 126 150

**EAN:** 7613175266329

STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Zweifach - Einbautiefe 30 mm - Q - schwarz - IP20

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■ Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - Ohne Symbol	915-4400.QMI.SL.60 378 275 150

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB -  
21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach

**Feller-Nr / E-NR**

4472-B.BSE.L  
313 126 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset  
komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH -  
Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -  
Frontschei...

920-4472.Q.A.SL.60  
388 546 150