

STANDARDdue

STANDARDdue KNX-RTH-Taster RGB


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 4472-B.Q.SL.61

E-NR: 313 126 100

EAN: 7613175266336

STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC
SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD
Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche
Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW -
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60
mm, für Bohrung 58 mm - Zweifach - Einbautiefe 30 mm
- Q - weiss - IP20

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset
komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH -
Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -
Frontschei...

920-4472.Q.A.SL.61

388 546 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset
komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH -
Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte -
Frontscheib...

920-4472.QMI.A.SL.61

388 547 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue
58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
weiss - 90 x 90 m...

2911-160.QMI.A.61

334 070 200

Datenblatt: 4472-B.Q.SL.61

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster - 915-4400.QMI.SL.61
Ohne Symbol 378 275 100

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach	4472-B.BSE.L 313 126 710

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH - Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte - Frontschei...	920-4472.Q.A.SL.61 388 546 100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------