

**Fiche technique: 4701-1-C.FMI.L.60**
**EDIZIOdue colore**
**EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB**

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4701-1-C.FMI.L.60

**E-NR:** 324 020 950

**EAN:** 7613175018331

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche simple - Commande à 1 touche - Profondeur 22 mm - FMI - noir - IP20 - 88 x 88 mm

<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	1
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	1
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -  
 Set avec 10 pièces - Avec LED - noir

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.L.60  
 323 909 950

 Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -  
 1/1 touche - Avec LED - Commande à 1  
 touche - noir

 915-4701-11.FMI.L.60  
 378 223 950

**Fiche technique: 4701-1-C.FMI.L.60**


Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.60  
 Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 950  
 - noir

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Support de montage pour poussoirs KNX - BSM	4700.BSM
- incolore	303 190 000



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.60  
 Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 950  
 - noir



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.L.60  
 Composant - noir 324 410 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4701-11.FMI.L.60  
 1/1 touche - Avec LED - Commande à 1 378 223 950  
 touche - noir