

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



#### colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

#### Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

**Feller-NR:** 4701-2-C.FX.39.65

**E-NR:** 324 041 030

**EAN:** 7613175033082

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**con display:** No

**con sensore IR:** No

**con termostato per ambienti:** No

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con campo per dicitura:** Sì

**grado di protezione (IP):** IP20

**con indicatore a LED:** No

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - 918-4700.FMI.65  
 Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro 323 900 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4701-21.FMI.65  
 LED supplementari - 1/1 tasto - Senza LED - 378 024 030  
 Comando a 2 tasti - grigio chiaro



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.65  
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 283 900 030

## Scheda dati: 4701-2-C.FX.39.65



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - grigio chiaro

901.FX.39.65  
283 904 030

### Scomposizione:



**Name / Kategorie**  
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.39

**Feller-Nr / E-NR**  
912.FX.39  
283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -  
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

4700.BSE  
303 180 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali  
LED supplementari - 1/1 tasto - Senza LED -  
Comando a 2 tasti - grigio chiaro

915-4701-21.FMI.65  
378 024 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - grigio chiaro

901.FX.39.65  
283 904 030



Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -  
Componente - grigio chiaro

900-4708-C.FMI.65  
324 400 030