

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

Feller-NR: 4701-2-C.FX.39.L.60

E-NR: 324 071 950

EAN: 7613175033136

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - nero

918-4700.FMI.L.60
323 909 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/1 tasto - Con LED -
Comando a 2 tasti - nero

915-4701-21.FMI.L.60
378 224 950

Scheda dati: 4701-2-C.FX.39.L.60



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - nero

985.FX.39.60
283 900 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - nero

901.FX.39.60
283 904 950

Scomposizione:



Name / Kategorie
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR
4700.BSE
303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - nero

901.FX.39.60
283 904 950



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -
Componente - nero

900-4708-C.FMI.L.60
324 410 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/1 tasto - Con LED -
Comando a 2 tasti - nero

915-4701-21.FMI.L.60
378 224 950