

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau poussoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

Feller-NR: 4701-2-C.FX.39.L.P.60

E-NR: 324 061 950

EAN: 7613175033990

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - noir

918-4700.FMI.L.60
323 909 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 2 touches - noir

915-4701-21.FMI.L.P.60
378 524 950

Fiche technique: 4701-2-C.FX.39.L.P.60



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.60
 Pour 1 appareil - FX.39 - noir 283 900 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60
 - noir 283 904 950

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions -	900-4708-C.FMI.L.60
Composant - noir	324 410 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX	901.FX.39.60
- noir	283 904 950



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4701-21.FMI.L.P.60
1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en	378 524 950
papier - Commande à 2 touches - noir	