


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. I nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.39

Feller-NR: 4702-1-C.FX.39.L.35

E-NR: 324 111 010

EAN: 7613175040134

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -

918-4700.FMI.L.35

Kit con 10 pezzi - Con LED - crema

323 909 010

 Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - crema 915-4702-12.FMI.L.35
378 226 010

Scheda dati: 4702-1-C.FX.39.L.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 985.FX.39.35
 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
 283 904 010

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX - 4700.BSE
 Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - 900-4708-C.FMI.L.35
 Componente - crema 324 410 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.35
 LED - Comando a 1 tasto - crema 378 226 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.35
 LED - Comando a 1 tasto - crema 378 226 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
 apparecchio - FX - crema 901.FX.39.35
 283 904 010