

**Fiche technique: 4702-1-C.FX.39.L.57**
**EDIZIOdue colore**
**EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB**

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4702-1-C.FX.39.L.57

**E-NR:** 324 111 890

**EAN:** 7613175040158

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche double - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -  
 Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

 918-4700.FMI.L.57  
 323 909 890

 Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -  
 1/2 touche - Avec LED - Commande à 1  
 touche - coffee

 915-4702-12.FMI.L.57  
 378 226 890

**Fiche technique: 4702-1-C.FX.39.L.57**


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57  
 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57  
 - coffee 283 904 890

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Support de montage pour poussoirs KNX - Distance de fixation 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000
---	-------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - coffee	915-4702-12.FMI.L.57 378 226 890
---	-------------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Avec LED - Commande à 1 touche - coffee	915-4702-12.FMI.L.57 378 226 890
---	-------------------------------------



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - Composant - coffee	900-4708-C.FMI.L.57 324 410 890
---	------------------------------------



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
--	-----------------------------