

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4702-1-C.FX.39.L.60

E-NR: 324 111 950

EAN: 7613175040165

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

918-4700.FMI.L.60
323 909 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz

915-4702-12.FMI.L.60
378 226 950

Datenblatt: 4702-1-C.FX.39.L.60


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60
 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
 schwarz 283 904 950

Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE
 Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000
 FX.39



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.60
 - schwarz 324 410 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.60
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 226 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.60
 Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 226 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
 schwarz 283 904 950