

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4702-2-C.FX.39.L.65

E-NR: 324 151 030

EAN: 7613175020822

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton - 918-4700.FMI.L.65
 Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau 323 909 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.65
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 027 030
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau...

Datenblatt: 4702-2-C.FX.39.L.65


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.65
 Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau 283 900 030



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65
 hellgrau 283 904 030

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil	900-4708-C.FMI.L.65
- hellgrau	324 410 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4702-22.FMI.L.65
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -	378 027 030
Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau...	



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4702-22.FMI.L.65
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -	378 027 030
Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau...	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65
 hellgrau 283 904 030