

schwarz

FX.39

dunkelgrau

Datenblatt: 4702-2-C.FX.39.L.P.61

# **EDIZIOdue** colore

# **EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB**

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Feller-NR: 4702-2-C.FX.39.L.P.61

**E-NR**: 324 141 000 **EAN**: 7613175020907

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61 323 909 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ... 915-4702-22.FMI.L.P.61

378 527 000



Datenblatt: 4702-2-C.FX.39.L.P.61



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.61 Für 1 Apparat - FX.39 - weiss 283 900 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61 weiss 283 904 000

## Zerlegung:

FX.39

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61 weiss 283 904 000

Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.61 - weiss 324 410 000

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

915-4702-22.FMI.L.P.61

Mit LED - 378 527 000

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ... 915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000