

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue




Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4702-2-C.FX.39.L.P.61

E-NR: 324 141 000

EAN: 7613175020907

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton - 918-4700.FMI.L.61
Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss 323 909 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.P.61
Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - 378 527 000
Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

Datenblatt: 4702-2-C.FX.39.L.P.61


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.61
 Für 1 Apparat - FX.39 - weiss 283 900 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61
 weiss 283 904 000

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	4700.BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil - weiss	900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000
----------------------------------------------------------	------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...	915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...	915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000
-------------------------------------------------------	-----------------------------