

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-1-C.FMI.L.35

E-NR: 324 190 010

EAN: 7613175036908

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
- KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -
Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW -
Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22
mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.35
323 909 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35
378 226 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 237 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - 4700.BSM
farbneutral 303 190 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.35
- crema 324 410 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 226 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 237 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.35
Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema 378 237 010