

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-1-C.FX.39.L.65

E-NR: 324 191 030

EAN: 7613175028842

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

3

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau

918-4700.FMI.L.65
323 909 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau

915-4702-12.FMI.L.65
378 226 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.65
Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau 378 237 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.65
Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau 283 900 030



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65
hellgrau 283 904 030

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil	900-4708-C.FMI.L.65
- hellgrau	324 410 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.L.65
Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	378 226 030



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.65
hellgrau	283 904 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.65
Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	378 237 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau

915-4704-14.FMI.L.65
378 237 030