


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FMI.35

E-NR: 324 200 010

EAN: 7613175021492

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
- KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - Ohne LED - Dreifach-Taste -
2-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - crema -
IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.35
323 900 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4702-22.FMI.35
378 227 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-24.FMI.35
378 244 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral	4700.BSM
	303 190 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema



Ohne LED - Ohne Tasten - 1-8fach - 900-4708-C.FMI.35
Bestandteil - crema 324 400 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.35
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 227 010
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 244 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.35
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 244 010