

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FMI.L.P.35

E-NR: 324 220 010

EAN: 7613175024844

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
 fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
 - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
 Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
 acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
 Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
 gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -
 Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit
 Papiereinlage - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung -
 Einbautiefe 22 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
 Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.35
 323 909 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -
 Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

915-4702-22.FMI.L.P.35
 378 527 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.P.35
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 544 010
2-Tastenbedienung - crema



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - 4700.BSM
farbneutral 303 190 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.35
- crema 324 410 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.P.35
Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - 378 527 010
Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.P.35
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 544 010
2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.P.35
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 544 010
2-Tastenbedienung - crema